

CENTRALA PORTIERSKA MEET REF. 95391



Centrala portierska MEET wyposażona jest w pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala. Dzięki interfejsowi graficznemu obsługa funkcji jest intuicyjna i nie sprawia żadnych trudności.

FUNKCJE

- Pojemnościowy ekran dotykowy
- Komunikacja głosowa z użyciem słuchawki/zestawu głośnomówiącego
- Kolorowy ekran TFT o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1024x600px
- Protokół MEET P2P
- Małe zużycie energii
- Kompatybilność z SIP VoIP
- Dźwiękowe i wizualne powiadomienia alarmowe
- Kompatybilność z kamerą IP RTSP
- Automatyczna sekretarka audio/wideo
- Wydajny procesor
- Obsługa w 11 językach
- Konfiguracja w trybie blokowym lub głównym

FUNKCJE

**1. POŁĄCZENIE Z LOKALEM.**

PORTIER / OCHRONA może skontaktować się z każdym najemcą we wspólnocie korzystając z funkcji wybierania numeru mieszkania. Celem wykonania połączenia należy wprowadzić numer bloku adresata i numer jego mieszkania. W przypadku centrali portierskiej w trybie blokowym, wystarczy wprowadzić tylko numer mieszkania. Jeżeli do centrali portierskiej podłączona jest kamera IP, przekazywany jest również obraz, jeśli nie, jest to tylko łączność głosowa. Centrala portierska może rejestrować głos i obraz (konieczna jest karta SD).

**2. PODGLĄD**

Centralą portierską można połączyć z dowolnym panelem i w razie potrzeby aktywować kanał wideo wprowadzając numer panelu.

Po nawiązaniu połączenia portier może wykonać zdjęcia, rozmawiać, otworzyć drzwi lub po prostu się rozłączyć.

**3. PORTIER**

W razie konieczności centrale portierskie mogą nawiązywać połączenia wzajemne.

Chcąc wywołać portiernię z mieszkania wystarczy jedynie dotknąć pole z symbolem PORTIER.

**4. KSIĄŻKA**

Alternatywny sposób dzwonienia do lokatorów, gdy portierowi nie jest znany numer ich mieszkania. Portier wybiera nazwisko lokatora w książce telefonicznej, a następnie centrala portierska nawiązuje połączenie z danym mieszkaniem.

**5. TRYB**

Portier może łatwo zmienić tryb roboczy centrali portierskiej. Dostępne są cztery tryby robocze: Dzień (wszystkie rozmowy z paneli są przechwytywane przez centralę portierską), Noc (centrala niedostępna), Mieszany z monitoringiem (możliwe bezpośrednie połączenie panelu z mieszkaniem; połączenia nieodebrane są przekierowywane do centrali portierskiej) oraz Mieszany bez monitoringu (z paneli można dzwonić do centrali portierskiej; z paneli można dzwonić do dowolnego mieszkania).

**6. PRZEKIEROWANIE POŁĄCZEŃ**

Portier może przekierować odebrane połączenia do innych central portierskich lub na aplikację MEET ME (smartfon).

Funkcja przekierowania połączeń MEET ME wymaga połączenia z internetem.

**7. HISTORIA POŁĄCZEŃ**

Interfejs rejestru połączeń umożliwia wgląd w historię połączeń.

Rejestrowane są wyłącznie połączenia dokonywane poprzez centralę portierską.

**8. HISTORIA ALARMÓW**

Centrala portierska umożliwia szybki podgląd ostatnich zdarzeń alarmowych. Poszczególne pozycje w rejestrze można znaleźć w interfejsie. Każda pozycja w rejestrze zawiera informacje o czasie i dacie, numerze mieszkania oraz strefie, w której alarm został uruchomiony.

Maksymalna liczba pozycji w rejestrze: 450 (kolejka FIFO).

9. AUTOMATYCZNA SEKRETARKA

W przypadku braku odpowiedzi odwiedzający mogą zostawić wiadomość audio/wideo dla portiera (wymagana jest karta SD).

10. OBSŁUGA WINDY

Portier może wysłać windę na określone piętro. Konieczne są moduły nr 9545 i 1616.

11. PRZEKAZANIE POŁĄCZENIA


Podczas połączenia z panelem portier może przekazać połączenie do określonego mieszkania. Bezpośrednio (bezobsługowe przekazywanie połączeń) lub wcześniej dzwoniąc do mieszkania (przekazywanie połączeń z obsługą).

USTAWIENIA DOKONYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA




USTAWIENIA DATY/CZASU

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania (jeśli jest dostępne), centrala portierska MEET automatycznie synchronizuje datę i godzinę. W przypadku braku takiego oprogramowania istnieje możliwość ręcznego ustawienia czasu lub konfiguracji serwera NTP, z którym urządzenie można połączyć. W przypadku przerwy w zasilaniu ustawienia czasu ulegają utracie.



USTAWIENIE JĘZYKA

Komunikaty interfejsu użytkownika i programisty dostępne są w 11 językach: hiszpańskim, angielskim, niemieckim, polskim, francuskim, chińskim, rosyjskim, tureckim, hebrajskim, arabskim i portugalskim.



USTAWIENIE SYGNAŁÓW WYWOŁANIA

W interfejsie ustawień sygnałów wywołania można wybrać żądany sygnał, ustawić jego głośność oraz włączyć/wyłączyć dźwięk towarzyszący dotknięciu przycisków.



USTAWIENIA EKRANU

W interfejsie ustawień ekranu można ustawić jasność ekranu.



OGRANICZENIA FUNKCJI

Ten przycisk umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji, które nie są konieczne w poszczególnych instalacjach. Funkcje to: Automatyczna rejestracja nieodebranych połączeń z paneli (wideo) lub mieszkań (audio), Rejestracja rozmów z mieszkaniami (audio), Ręczne i automatyczne przechwytywanie obrazu z paneli.

Do rejestracji dźwięku i obrazu konieczna jest karta SD.



INFORMACJE

Centrala portierska MEET umożliwia dostęp do szczegółowych informacji o wersji oprogramowania sprzętowego monitora, adresie IP i MAC. Informacje te są przydatne w sytuacji, gdy konieczna jest konserwacja lub naprawa.

UWAGA: Funkcje Trybu roboczego, Przekierowania połączenia i Przekazania połączenia wymagają, by we wszystkich urządzeniach (panelach, monitorach...) zainstalowano oprogramowanie układowe z wersji v3.50 lub nowszej.

DANE TECHNICZNE

System:

- CPU: Quad Core 1.3GHz Cortex-A7
- FLASH: 4GB
- SDRAM: 512 MB

Ekran:

- Rozdzielczość: 1024x600 dpi.
- Kąty widzenia ekranu: 130° H, 140° V
- Kontrast: 800/1
- Jasność: 300 cd/m²

Dźwięk:

- Kodek G.711
- Audio OLR 23,5 dB (zest. głośnomówiący), 10,5 dB (słuchawka)

Kamera:

- Możliwość podłączenia zewnętrznej kamery IP
- Kompatybilność z protokołem RTSP

Pobór mocy:

- W trybie czuwania: 200 mA
- W trybie roboczym: 500 mA

Napięcie robocze:

- 12 VDC lub PoE

Łączność:

- Złącze Ethernet RJ-45
- Gniazdo karty SD dla funkcji rejestracji audio/wideo
- Wbudowany serwer sieciowy do konfiguracji i zdalnego zarządzania

Środowisko robocze:

- Temperatura: -10° C + 55° C
- Wilgotność: 20 – 93% (Bez kondensacji)

NUMERY REFERENCYJNE

Ref.95391 CENTRALA PORTIERSKA MEET

Ref. 4813 ZASILACZ 12 VDC (do zasilania ze źródła zewnętrznego, jeśli to konieczne)

WYMIARY (mm)



ŁĄCZNOŚĆ

