

REF. 9446; MONITOR DUOX PLUS VEO WIFI 4,3"



Monitor DUOX PLUS VEO WIFI został wykonany z tworzywa sztucznego ABS odpornego na uderzenia. Monitor zawiera panoramiczny kolorowy ekran TFT 4,3" (16:9). Unikalna konstrukcja słuchawki z magnesem umożliwia użytkownikowi jej odkładanie dokładnie w to samo miejsce po zakończeniu połączenia. Dzięki wyważonemu designowi wyróżnia się nowoczesnym i minimalistycznym stylem.

Monitor VEO WIFI jest wyposażony w moduł Wi-Fi umożliwiający odbieranie połączeń na urządzeniach mobilnych. Dzięki aplikacji Fermax BLUE dostępnej bezpłatnie w sklepie Play Store i App Store funkcjami domofonowymi można zarządzać ze smartfona lub tabletu w celu łączenia się ze swoim mieszkaniem z dowolnego miejsca.

AKCESORIA



Ref. 9447



Ref. 9410



Ref. 3389

PODSTAWA MONTAŻOWA

9447 PODSTAWA DUOX PLUS
Niezbędna do montażu monitora na ścianie.

PODSTAWA BIURKOWA

9410 PODSTAWA BIURKOWA DLA MONITORA VEO
Podstawa biurkowa Fermax umożliwia montaż monitora na blacie biurka. Wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej (AISI 316L). Podstawa ref. 9447, zamawiana oddzielnie. Kabel 2 m + skrzynka przyłączowa w zestawie.

WYMIANA

3389 UNIWERSALNA RAMKA 210 x 240 (DUŻA)
Uniwersalna ramka o wyjątkowo wąskim kształcie, wykonana została z odpornego na uderzenia tworzywa ABS z teksturowanym wykończeniem. Podczas prac montażowych pozwala zakryć przestrzeń pozostawioną po starym sprzęcie. Oprócz tego zabezpiecza ścianę przed zabrudzeniami z powodu używania unifonów i monitorów. Wymiary: 210 x 240 x 10 mm.

Słuchawka z pętlą indukcyjną

3443 SŁUCHAWKA VEO Z PĘTLĄ INDUKCYJNĄ

| CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA | 9446 |
|--|--|
| Technologia | DUOX PLUS (w pełni cyfrowy system z 2 przewodami bez biegunowości) |
| System audio/wideo | Audio/kolorowe wideo |
| Montaż | Instalacja natynkowa (podstawa ref. 9447, zamawiana oddzielnie) |
| Słuchawka z magnesem ułatwiająca rozłączanie i odkładanie słuchawki | Tak |
| Pętla indukcyjna | Nie (monitor z pętlą indukcyjną, nr ref. 9456, zamawiany oddzielnie) |
| Wymiary ekranu | 4,3" (panoramiczny 16:9) |
| Rozdzielczość ekranu (w poziomie x w pionie) | 480 x 272 |
| Kolor produktu | Biały matowy |
| Liczba przycisków | 4 |
| Typ przycisków | Mechaniczne (silikon) |
| Liczba diod LED dla powiadomień | 2 (czerwona określająca 3 stany: zawsze włączona, szybkie/wolne miganie) biała: dla łączności WiFi) |
| PROGRAMOWANIE ADRESU TERMINALA | |
| Z terminala | Z menu OSD |
| Z panelu zewnętrznego lub centrali portierskiej | Tak |
| Z panelu zewnętrznego poprzez dzwonek przy drzwiach do mieszkania | Tak |
| WŁAŚCIWOŚCI | |
| Automatyczna rejestracja zdjęcia, gdy osoba odwiedzająca wykonuje połączenie (PHOTOCALLER) | Tak (1 zdjęcie/połączenie, do 150 zdjęć, rozdzielczość 320 x 240 pikseli). Ta funkcja może zostać włączona przez użytkownika. Funkcja domyślnie wyłączona. |
| Połączenie z centrala portierską | Tak (za pomocą przycisku zwalniania drzwi) |
| Automatyczne włączenie | Tak (z 3 panelami zewnętrznymi/kamerami) |
| Menu OSD | Tak |
| Funkcja dodatkowa F1 | Tak (przycisk F1 wysyła sygnał ujemny i/lub polecenie) |
| Funkcja dodatkowa F2 | Tak (wysyła tylko polecenie, bez sygnału ujemnego) |
| Dźwięk dzwonka przy drzwiach do mieszkania inny niż na panelu zewnętrznym | Tak |
| Złącze dla urządzeń dodatkowych (wtórnik, sygnał dźwiękowy/światlny itp.) | Tak (nr ref. 2040, nr ref. 2438, nr ref. 3267) |
| Dodatkowe terminale pod tym samym adresem | Tak, maks. 2 dodatkowe terminale (może być wymagane dodatkowe zasilanie) |
| Funkcja Doormatic (automatyczne zwolnienie drzwi dla biur itp.) | - |
| Możliwość zdalnej aktualizacji wersji oprogramowania firmowego monitora | Tak |
| USTAWIENIA | |
| Data i godzina. | Tak (ręcznie i automatycznie w sieci Internet po uzyskaniu dostępu przez WiFi) |
| Wybór dźwięków dzwonka | Tak (5) |
| Ustawienia głośności dla połączenia | Tak (10 poziomów poprzez menu OSD) |
| Tryb „Nie przeszkadzać” | Tak (poprzez menu OSD) + wskazania czerwonej diody LED |
| Ustawienia głośności dźwięku | Tak (10 poziomów poprzez menu OSD) |
| Regulacja jasności, koloru i kontrastu | Tak (poprzez menu OSD) |
| DANE TECHNICZNE | |
| Wymiary produktu (szerokość x wysokość x głębokość) mm | 200 x 200 x 23 (44 ze słuchawką) |
| Czas wymagany do odebrania połączenia lub otworzenia drzwi od chwili nawiązania połączenia | 30 s. |
| Czas rozmowy | 90 s. |
| Prywatność rozmowy | Tak |
| Napięcie | 18-24 Vdc |
| Maksymalny pobór mocy: | 5,6 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania (sparowany i podłączony) | 70 mA → 1,3 W |

| | |
|---|--|
| Temperatura robocza (°C, °F); Wilgotność | [-5°C, +40°C] [23°F, 106°F]; [0%, 90%] |
| Adapter liniowy na terminalu | Tak (A, C, pozycja domyślna WYŁ.) |
| Połączenia | Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T |
| APLIKACJA „BLUE” DLA SMARTFONÓW I TABLETÓW | |
| Przekierowywanie połączeń na urządzenia przenośne i tablety | Tak (aplikacja dla systemu operacyjnego iOS>=11; Android>=6) |
| Łączność | WiFi (2,4 Ghz) oraz 3G/4G |
| Parowanie monitora z routerem WiFi w mieszkaniu. | Po zainstalowaniu aplikacji użytkownik musi zarejestrować się. Parowanie poprzez zeskanowanie kodu QR z menu monitora. |
| Maksymalna liczba mieszkań, którymi można zarządzać z poziomu aplikacji | Bez ograniczeń |
| Maksymalna liczba smartfonów/tabletów, na które można przekierowywać połączenia z tego samego mieszkania. | 10 (w tym urządzenia administratora i zaproszonych użytkowników) |
| Maksymalna liczba użytkowników, których może zaprosić administrator | 5 |
| Odbieranie połączeń | Połączenia audio i wideo z paneli zewnętrznych/centrali portierskich. Z podglądem przed włączeniem komunikacji audio |
| Czas rozmowy | 90 s. |
| Wycisz | Tak |
| Wyłączanie wideo | Dla zmniejszenia zużycia danych w trybie 4G |
| Przełączanie się między panelami zewnętrznymi/kamerami | Tak Umożliwia przełączać się do innych paneli/kamer (jeżeli dotyczy) przy użyciu takiej samej sekwencji jak w przypadku monitorów |
| Automatyczne włączenie | Możliwa komunikacja z 3 panelami zewnętrznymi/kamerami bez inicjacji połączenia |
| Aktywacja dodatkowych funkcji (oświetlenie na klatce schodowej, drugie drzwi itp) | Tak Przycisk F1 |
| Otwarcie drzwi | Tak, funkcja chroniona kodem odblokowania na smartfonie/tablecie: PIN, odcisk palca, wzór, rozpoznawanie twarzy. |
| Połączenia z dozorcą | Tak |
| Rejestr połączeń | Tak (odebrane połączenia oznaczone kolorem zielonym; nieodebrane połączenia oznaczone kolorem czerwonym) |
| Ustawienia | Nazwa i zdjęcie domu; tryb „Nie przeszkadzać”; zmiana hasła;dźwięk dzwonka i tryb wibracji. |
| Rejestracja zdjęć i obrazu wideo | Nie z poziomu aplikacji. Tylko automatycznie z monitora. |
| Dostępne języki | 16 (hiszpański, angielski, francuski, niemiecki, portugalski, fiński, czeski, polski, holenderski, norweski, grecki, duński, szwedzki, hebrajski, rosyjski, arabski) |