

## REF. 9423 CENTRALA PORTIERSKA AUDIO DUOX PLUS VEO



## OPIS

## FUNKCJE

- 4 mechaniczne przyjemne w dotyku przyciski do wykonywania podstawowych funkcji.
- Słuchawka z magnesem ułatwiająca rozłączanie i odkładanie słuchawki.
- Audio w trybie pełnego duplexu.
- Prywatność rozmowy.
- Czerwona dioda LED dla informacji o statusie.
- Panoramiczny kolorowy pojemnościowy ekran dotykowy 4,3" (format 16: 9). Rozdzielczość 480 x 272 pikseli.
- Wykonywanie połączeń z mieszkaniami, panelami zewnętrznymi i innymi centralami portierskimi w tej samej instalacji.
- Portier może przekierowywać połączenie do mieszkania lub innej centrali portierskiej.
- Odbieranie połączeń z mieszkań, paneli zewnętrznych lub innych centrali portierskich.
- Nawijanie połączeń między mieszkaniami za pośrednictwem centrali portierskiej.
- Połączenie z panelami zewnętrznymi w celu otworzenia drzwi. Portier może dokonywać wyboru z listy paneli dostępnych w instalacji.
- Interfejs użytkownika w 28 językach.
- 10 konfigurowalnych sygnałów dzwonka. Czas trwania dzwonka wynosi 30 sekund.
- 8 poziomów głośności. Możliwość wyboru różnych poziomów głośności dla połączeń, rozmów i dźwięków dotykania ekranu.
- Tryb cichy
- Funkcja anulowania mikrofonu w trakcie rozmowy (wyciszenie).
- Rejestr nieodebranych połączeń. Maksymalnie 50 połączeń każdego typu (mieszkania, panele zewnętrzne, centrale portierskie).
- Sterowanie jasnością ekranu (8 poziomów).
- Aktywacja przekaźników DUOX PLUS, nr ref. 3267.
- Dostępne 3 tryby obsługi: dzienny, nocny i mieszany.
  - Tryb dzienny: centrala portierska odbiera połączenia z paneli zewnętrznych i mieszkań. Wszystkie połączenia z paneli zewnętrznych przechodzą przez centralę portierską. Mieszkania nie mogą odbierać bezpośrednich połączeń z paneli zewnętrznych.
  - Tryb mieszany: połączenia z paneli zewnętrznych są odbierane w mieszkaniu i mogą być przekierowywane do centrali portierskiej po upływie 15 sekund.

- Tryb nocny: dozwolone są tylko połączenia z paneli zewnętrznych do mieszkań. Centrala portierska nie odbiera żadnych połączeń.
  - Dostęp do niektórych menu konfiguracji zastrzeżony za pomocą kodu PIN. Różne kody PIN dla portiera i instalatora.
  - Możliwość programowania terminali (monitory i telefony) z centrali portierskiej.
  - 3 opcje konfiguracji czasu letniego/zimowego: Europa, Ameryka lub konfiguracja ręczna.
  - Dostępny format czasu 12h i 24h.
  - Trzy różne formaty daty: DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD.
  - Spis umożliwiający przechowywanie 10.000 mieszkań (użytkowników), 70 paneli zewnętrznych i 30 centrali portierskich. Możliwość wyszukiwania w spisie według nazwisk.
  - Blokowanie ekranu podczas czynności czyszczenia.
  - Możliwość podłączenia zewnętrznego wtórnika połączeń (ref. 2040) lub aktywatora sygnału dźwiękowego (ref. 2438) poprzez złącza '-' i 'A'.
  - Podstawa na biurko w zestawie. Wykonana ze stali nierdzewnej o wysokiej jakości (jakość AISI316L).

### OPIS OBSŁUGI

#### PRZYCISKI

- MENU: umożliwia dostęp do głównego menu ekranu dotykowego z przyjaznymi dla użytkownika ustawieniami parametrów, konfiguracją i obsługą.
- Przycisk otwierania drzwi.
- Połączenia z mieszkaniami, panelami zewnętrznymi lub innymi centralami portierskimi.
- Przegląd nieodebranych połączeń.

#### Dioda LED

- Czerwona dioda LED WYŁĄCZONA – ekran WŁĄCZONY.
- Czerwona dioda LED WŁĄCZONA – ekran WYŁĄCZONY.
- Czerwona dioda LED MIGA – nieodebrane połączenia dostępne do przeglądu.

## DANE TECHNICZNE

### WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

#### WYGLĄD

Kolor: Czarny

Materiał: ABS z ochroną przed UV.

#### WYMIARY

200 x 200 x 46 mm

Montaż na biurku (podstawa na biurko wykonana ze stali nierdzewnej 316L w zestawie)

Kąt nachylenia podstawki: 60°

### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

#### Zasilanie:

- 18-24 VDC

#### Maks. Szacunkowy pobór mocy:

- Tryb czuwania (ekran WYŁ.): 75 mA.
- Rozmowa przy maksymalnym poziomie audio: 255 mA.
- Połączenie przy maksymalnym poziomie głośności: 270 mA

Temperatura robocza: [+5°C, +40°C] / [41°F, 104°F]

Wilgotność: [0%, 90%]

#### Pojemnościowy ekran dotykowy:

- Rozmiar 4,3"; Format 16:9
- Rozdzielczość: 480 x 272

#### Funkcje audio:

- DUOX Digital Audio

- 1 x 1W

Technologia: System cyfrowy DUOX (2 przewody bez biegunowości).

Liczba centrali portierskich w instalacji: 10 na wejściu głównym / 10 w bloku

**DANE TECHNICZNE****ZŁĄCZA**

B, B: Magistrala DUOX.

+A: złącze dla urządzeń zewnętrznych (wtórnik połączeń ref. 2040, aktywator sygnału dźwiękowego ref.2438).

-: uziemienie elektryczne.

+12V: Wyjście 12Vdc (brak zastosowania w tym produkcie).

P: złącze bez zastosowania w tym produkcie).

A, B: Magistrala RS485 (brak zastosowania w tym produkcie).

Adapter gniazda RJ45 umożliwiający łatwe podłączanie/odłączanie magistrali DUOX.

**Masa:** 2,3639 kg

**Wymiary opakowania produktu:** 29x26x24,5 cm

**EAN 13:** 8424299094236