

TVK-610

Klawiatura wyniesiona na urządzeń TruVision RS485/IP, 4-osiowy joystick, 12VDC

Opis ogólny

Klawiatura TVK-610 została zaprojektowana do zarządzania linią rejestratorów NVR, DVR, kamer PTZ, enkoderów i dekodek TruVision. TVK-610 umożliwia łatwe sterowanie wyjściami rejestratora i dekodera, umożliwia precyzyjne sterowanie PTZ i zapewnia pełną kontrolę nad interfejsem użytkownika każdego rejestratora za pomocą samej klawiatury.

Pełna funkcjonalność

TVK-610 zawiera wszystkie funkcje potrzebne do wydajnego sterowania urządzeniem TruVision.

Klawiatura może komunikować się przez IP lub RS485 z obsługiwany rejestratorami i kamerami.

Konfiguracja klawiatury odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej.

Różne tryby użytkownika można wybierać za pomocą menu ekranowego wyświetlacza LCD.

Klawiatura obsługuje do 1000 urządzeń.

Użytkownicy mogą poruszać się po menu rejestratora i sterować kamerami PTZ za pomocą 4-osiowego joysticka.

Dlaczego TVK-610?

Dzięki TVK-610 można sterować swoim systemem wideo za pośrednictwem jednego interfejsu użytkownika, bez użycia komputera.

Aplikacje

TVK-610 idealnie nadaje się do pomieszczeń ochrony i centrów monitoringu.



Szczegóły

- Sterowanie różnymi rejestratorami NVR, DVR, dekodekami i kamerami PTZ za pomocą jednej klawiatury
- Komunikacja za pomocą IP lub RS485
- 4-osiowy joystick
- Przyciski numeryczne i funkcyjne
- Sterowanie PTZ (analogowe i IP)
- Sterowanie wyjściami w rejestratorach
- Obsługuje do 1000 urządzeń
- Konfiguracja i zarządzanie urządzeniem za pośrednictwem strony internetowej
- Sterowanie wyświetlaniem OSD rejestratorów
- Ustawianie i wywoływanie presetów i tras kamer PTZ

TVK-610

Klawiatura wyniesiona na urządzeń TruVision RS485/IP, 4-osiowy joystick, 12VDC

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Typ kontrolera / klawiatury	Analogowe / szeregowo, IP
-----------------------------	---------------------------

Kontrola

Typ joystick'a	4-osiowy
Przyciski	Numeryczne i funkcyjne

Interfejs użytkownika

Typ wyświetlenia	Wyświetlacz 128 x 64px
------------------	------------------------

Interfejsy

Łącze	Ethernet, RS-485
-------	------------------

Elektryczne

Typ zasilacza	12 VDC
Wartość zasilania	12 V
Pobór mocy	<= 4.5 W

Fizyczne

Wymiary	435 x 193 x 110 mm
Masa netto	1 kg
Kolor	Czarny

Środowiskowe

Temperatura pracy	-10 do +55°C
Wilgotność względna	10 do 90%

Regulacyjnych

Zgodność	CE, RoHS, WEEE
----------	----------------

INterfejsy

Interfejs sieciowy	10 / 100 Mbps self-adaptive Ethernet
USB	USB 2.0

Obsługiwane urządzenia

Urządzenia	Kamery TruVision PTZ: TruVision IP Compact PTZ TruVision IP PTZ TruVision IP PTZ w obudowach ze stali nierdzewnej TruVision TVI PTZ Rejestratory TruVision: Seria TVN 11 Seria TVN 21 Seria TVN 22 Seria TVN 23 Seria TVR 15HD Seria TVR 16 Seria TVR 17 Seria TVR 45HD Seria TVR 46 Dekodery TruVision: TVE-DEC11 TVE-DEC12 TVE-DEC13
------------	--



Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 28 May 2025 - 9:30