

INT-CR

Moduł przeznaczony jest do sterowania strefami za pomocą kart zbliżeniowych. Dzięki temu korzystanie z systemu alarmowego nie wymaga zapamiętywania hasła – jest to doskonałe rozwiązanie dla systemu, z którego korzystają dzieci czy osoby starsze.

- załączanie i wyłączenie czuwania w strefach przy pomocy kart lub breloków
- obsługa transponderów pasywnych 125 kHz
- 3 programowalne tryby sterowania strefami
- 3 diody LED do sygnalizacji stanu systemu i komunikacji z użytkownikiem podczas obsługi
- sygnalizacja dźwiękowa
- współpraca z centralami **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **PERFECTA 64 M** (podłączenie bezpośrednio do magistrali komunikacyjnej)



| | |
|--|---------------|
| Klasa środowiskowa | II |
| Napięcie zasilania ($\pm 15\%$) | 12 |
| Średni pobór prądu (tryb gotowości) ($\pm 10\%$) | 65 |
| Wymiary obudowy | 127 x 35 x 21 |
| Zakres temperatur pracy | -10...+55 °C |
| Masa | 140 |