

# INT-R

Moduł rozszerzeń dla central **INTEGRA** pozwalający na podłączenie czytników kart i/lub czytników pastylek iButton w celu realizowania kontroli dostępu oraz załączania/wyłączenia czuwania strefy. Ekspander **INT-R** współpracuje z centralami alarmowymi **INTEGRA** i **CA-64**.

## Cechy:

- możliwość podłączenia dwóch czytników kart/czytników pastylek iButton
- kompatybilność z czytnikami wykorzystującymi format:
  - Wiegand 26
  - Wiegand 26/34/42/56 (wersja 3.02 lub wyższa)
- przekaźnik do sterowania elektrozwoją/rygłem elektrycznym
- wejście do kontroli stanu drzwi
- wejście umożliwiające otwieranie przejścia przy pomocy przy cisku
- funkcja odblokowania drzwi przy alarmie pożarowym
- wejście przeciwsabotażowe



|  |               |
|--|---------------|
| Klasa środowiskowa   | II            |
| Wymiary płytki elektronicznej                              | 140 x 68      |
| Zakres temperatur pracy                                    | -10...+55 °C  |
| Napięcie zasilania   | 12 V DC ±15%  |
| Pobór prądu w stanie gotowości                             | 110           |
| Maksymalny pobór prądu                                     | 150           |
| Masa   | 80            |
| Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne) | 5 A / 30 V DC |
| Maksymalna wilgotność                                      | 93 ±3%        |