

WZ-110

Wskaźnik **WZ-110** informuje świeceniem diod LED o zgłoszeniu alarmu przez czujkę lub ich grupę (jeżeli przynajmniej jedna czujka z grupy zgłasza alarm). Przeznaczony jest do pracy w ramach konwencjonalnego (**CSP**) lub adresowalnego (**ACSP**) systemu sygnalizacji pożarowej.

- sygnalizacja optyczna przy pomocy diod LED
- zasilanie z czujki, do której jest podłączony



Wymiary obudowy	84 x 84 x 30 mm
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Masa	56 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Średni pobór prądu (z czujki)	400 µA
Napięcie zasilania	10...24 V DC