

# ROP-111/PL

Ostrzegacz do zastosowań zewnętrznych **ROP-111** umożliwia ręczne wywołanie alarmu w przypadku zauważenia pożaru. Urządzenie przeznaczone jest do pracy z konwencjonalnymi centralami sygnalizacji pożarowej **CSP-104, CSP-108, CSP-204 i CSP-208**.

- szybka z tworzywa sztucznego do wielokrotnego użytku
- klucz **ROP-KEY-U** (w zestawie) umożliwiający:
  - testowanie
  - resetowanie
- dioda LED sygnalizująca aktywowanie ostrzegacza
- puszką montażową w zestawie
- opcjonalna osłona przed przypadkową aktywacją: **ROP-FLAP**

Zakres temperatur pracy	-25°C...+70°C
Masa	180 g
Maksymalna wilgotność	95%
Pobór prądu w stanie dozoru	0 mA
Pobór prądu w stanie alarmowania	25 mA
Stopień ochrony	IP66
Napięcie zasilania	9...30 V DC
Wymiary bez uchwytów	87 x 87 x 53 mm
Wymiary z uchwytami	117 x 87 x 53 mm