

REF. 3268 REGENERATOR 1W DUOX PLUS


OPIS

Urządzenie umożliwiające regenerację sygnału DUOX PLUS w obu kierunkach, izolujące różne sekcje instalacji i rozszerzające odległości i pojemności terminali. Wejścia i wyjścia są izolowane i chronione przed zwarciami, obciążeniami i odbiciami sygnałów.

Podczas używania urządzenie tworzy dodatkowy kanał połączeniowy między panelem a mieszkaniem w celu odizolowania bloku lub pojedynczego mieszkania. Dzięki temu istnieje możliwość prowadzenia rozmowy na każdym bloku wewnętrznym lub mieszkaniu w sposób równoczesny.

Urządzenie jest wyposażone w 1 wejście i 1 wyjście. Jako zasilacz umożliwia przesyłanie danych w obu kierunkach (regeneracja sygnału), dzięki czemu nie ma konieczności instalowania zasilacza na wyjściu. Liczba urządzeń, które można zasilić na wyjściu bez dodatkowego źródła zasilania, będzie zależać od zasilania doprowadzonego do regeneratora.

Regenerator DUOX PLUS 1W może być używany również w trybie regeneratora wielokanałowego umożliwiającego ustanawianie równoczesnych połączeń w różnych blokach.

- Regenerator może być zasilany przy użyciu dowolnego z dwóch dostępnych portów, ale nie przy użyciu obu portów równocześnie. W takim przypadku regenerator odetnie prąd między terminalem wejściowym a terminalem wyjściowym wyłączając je w celu ochrony.

- Podczas zasilania przy użyciu jednego portu regenerator umożliwia zasilanie portu maksymalnym prądem 1,6 A.

Mały rozmiar umożliwia instalację w szafkach elektrycznych. Urządzenie może być przykręcane do ściany.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 18-24 VDC

Pobór mocy:

- Tryb czuwania: 180mA

- Tryb aktywny: 213 mA

Temperatura robocza: -5°C to 40°C

Maksymalnie 5 jednostek kaskadowych.

Maksymalna liczba terminali: 100 z okablowaniem równoległym, 80 z innymi typami okablowania.

Wymiary: 86 x 89 x 26 mm (wysokość x szerokość x głębokość)

Zasilanie: 18-24 VDC

Masa: 0,1471086 kg

Wymiary opakowania produktu: 6,4x10,8x9,6 cm

EAN 13: 8424299032689