

REF. 9449; MONITOR DUOX PLUS VEO-XS WIFI 4,3"



Monitor głośnomówiący DUOX PLUS VEO-XS WIFI charakteryzuje się niewielkim rozmiarem i wyjątkowo małą grubością. Dzięki menu OSD i układowi przycisków interakcja z użytkownikiem jest prosta i intuicyjna. Wykonany z tworzywa sztucznego ABS odpornego na uderzenia. Teksturowane wykończenie dla łatwego czyszczenia i ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym. Monitor VEO-XS WIFI zawiera panoramiczny kolorowy ekran TFT 4,3" (16:9). Dzięki wyważonemu designowi wyróżnia się nowoczesnym i minimalistycznym stylem.

Monitor VEO-XS WIFI jest wyposażony w moduł Wi-Fi umożliwiający odbieranie połączeń na urządzeniach mobilnych. Dzięki aplikacji FERMEX BLUE dostępnej bezpłatnie w sklepie Play Store i App Store funkcjami domofonowymi można zarządzać ze smartfona lub tabletu w celu łączenia się ze swoim mieszkaniem z dowolnego miejsca.

AKCESORIA



Ref. 9447



Ref. 9420



Ref. 3388



Ref. 3389

PODSTAWA MONTAŻOWA

9447 PODSTAWA DUOX PLUS

Niezbędna do montażu monitora na ścianie.

PODSTAWA BIURKOWA

9420 PODSTAWA BIURKOWA MONITORA VEO-XS

Podstawa biurkowa FERMEX umożliwia montaż monitora na blacie biurka. Wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej (AISI 316L). Podstawa ref. 9447, zamawiana oddzielnie. Kabel 2 m + skrzynka przyłączowa w zestawie.

WYMIANA

3388 RAMKA UNIWERSALNA 120X240

Uniwersalna ramka o wyjątkowo wąskim kształcie, wykonana została z odpornego na uderzenia tworzywa ABS z teksturowanym wykończeniem. Podczas prac montażowych pozwala zakryć przestrzeń pozostawioną po starym sprzęcie. Oprócz tego zabezpiecza ścianę przed zabrudzeniami z powodu używania unifonów i monitorów. Wymiary: 120 x 240 x 10 mm.

3389 RAMKA UNIWERSALNA 210X240 (DUŻA)

Uniwersalna ramka o wyjątkowo wąskim kształcie, wykonana została z odpornego na uderzenia tworzywa ABS z teksturowanym wykończeniem. Podczas prac montażowych pozwala zakryć przestrzeń pozostawioną po starym sprzęcie. Oprócz tego zabezpiecza ścianę przed zabrudzeniami z powodu używania unifonów i monitorów. Wymiary: 210 x 240 x 10 mm.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	9449
Technologia	DUOX PLUS (w pełni cyfrowy system z 2 przewodami bez biegunowości)
System audio/wideo	Audio/kolorowe wideo
Montaż	Instalacja natynkowa (podstawa ref. 9447, zamawiana oddzielnie)
Tryb głośnomówiący	Tak
Konfigurowalna komunikacja „Press-to-Talk” (Naciśnij, aby mówić)	Tak
Dostępna pętla indukcyjna	Nie (monitor, nr ref. 9459, zamawiany oddzielnie)
Wymiary ekranu	4,3” (panoramiczny 16:9)
Rozdzielczość ekranu (w poziomie x w pionie)	480 x 272
Kolor produktu	Biały matowy
Liczba przycisków	5
Typ przycisków	Mechaniczne (silikon)
Liczba diod LED dla powiadomień	4 (czerwona, niebieska, zielona w różnych stanach i biała dla łączności WiFi)
PROGRAMOWANIE ADRESU TERMINAŁA	
Z terminala	Z menu OSD
Z panelu zewnętrznego lub centrali portierskiej	Tak
Z panelu zewnętrznego poprzez dzwonek przy drzwiach do mieszkania	Tak
WŁAŚCIWOŚCI	
Automatyczna rejestracja zdjęcia, gdy osoba odwiedzająca wykonuje połączenie (PHOTOCALLER)	Tak (1 zdjęcie/połączenie, do 150 zdjęć, rozdzielczość 320 x 240 pikseli). Funkcja domyślnie wyłączona. Funkcja włączana przez użytkownika.
Połączenie z centrala portierską	Tak (za pomocą przycisku zwalniania drzwi)
Automatyczne włączenie	Tak (z 3 panelami zewnętrznymi/kamerami)
Menu OSD	Tak
Funkcja dodatkowa F1	Tak (przycisk F1 wysyła sygnał ujemny i/lub polecenie)
Funkcja dodatkowa F2	Tak (wysyła tylko polecenie, bez sygnału ujemnego)
Dźwięk dzwonka przy drzwiach do mieszkania inny niż na panelu zewnętrznym	Tak
Złącze dla urządzeń dodatkowych (wtórnik, sygnał dźwiękowy/światlny itp.)	Tak (nr ref. 2040, nr ref. 2438, nr ref. 3267)
Dodatkowe terminale pod tym samym adresem	Tak, maks. 2 dodatkowe terminale (może być wymagane dodatkowe zasilanie)
Funkcja Doormatic (automatyczne zwolnienie drzwi dla biur itp.)	Tak (możliwość konfiguracji do 12 godzin). Dioda zielona (urządzenie włączone)
Możliwość zdalnej aktualizacji wersji oprogramowania firmowego monitora	Tak
USTAWIENIA	
Data i godzina.	Tak (ręcznie i automatycznie w sieci Internet po uzyskaniu dostępu przez WiFi)
Wybór dźwięków dzwonka	Tak (5)
Ustawienia głośności dla połączenia	Tak (10 poziomów poprzez menu OSD i za pomocą pokrętła)
Tryb „Nie przeszkadzać”	Tak (poprzez menu OSD) + wskazania czerwonej diody LED
Ustawienia głośności dźwięku	Tak (10 poziomów poprzez menu OSD i za pomocą pokrętła)
Regulacja jasności, koloru i kontrastu	Tak (poprzez menu OSD)
DANE TECHNICZNE	
Wymiary produktu (szerokość x wysokość x głębokość) mm	125 x 165 x 21
Czas wymagany do odebrania połączenia lub otworzenia drzwi od chwili nawiązania połączenia	30 s.
Czas rozmowy	90 s.
Prywatność rozmowy	Tak
Napięcie	18-24 Vdc
Maksymalny pobór mocy:	6,9 W
Pobór mocy w trybie czuwania (sparowany i podłączony)	1,3 W

Temperatura robocza (°C, °F); Wilgotność	[-5°C, +40°C] [23°F, 106°F]; [0%, 90%]
Adapter liniowy na terminalu	Tak (A, C, pozycja domyślna WYŁ.)
Połączenia	Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T
APLIKACJA DLA SMARTFONÓW I TABLETÓW	
Odbieranie połączeń na urządzeniach przenośnych (tablety, smartfony)	Tak (aplikacja dla systemu operacyjnego iOS>=11; Android>=6)
Łączność	WiFi (2,4 Ghz) oraz 3G/4G
Parowanie monitora z routerem WiFi w mieszkaniu.	Po zainstalowaniu aplikacji użytkownik musi zarejestrować się. Parowanie poprzez zeskanowanie kodu QR z menu monitora.
Maksymalna liczba mieszkań, którymi można zarządzać z poziomu aplikacji	Bez ograniczeń
Maksymalna liczba smartfonów/tabletów, na które można przekierowywać połączenia z tego samego mieszkania.	10 (w tym urządzenia administratora i zaproszonych użytkowników)
Maksymalna liczba użytkowników, których może zaprosić administrator	5
Odbieranie połączeń	Połączenia audio i wideo z paneli zewnętrznych/centrali portierskich. Z podglądem przed włączeniem komunikacji audio
Czas rozmowy	90 s.
Wycisz	Tak
Wyłączanie wideo	Dla zmniejszenia zużycia danych w trybie 4G
Przełączanie się między panelami zewnętrznymi/kamerami	Tak Umożliwia przełączać się do innych paneli/kamer (jeżeli dotyczy) przy użyciu takiej samej sekwencji jak w przypadku monitorów
Automatyczne włączenie	Tak Możliwa komunikacja z 3 panelami zewnętrznymi/kamerami bez inicjacji połączenia
Aktywacja dodatkowych funkcji (oświetlenie na klatce schodowej, drugie drzwi itp)	Tak Przycisk F1
Otwarcie drzwi	Tak, funkcja chroniona kodem odblokowania na smartfonie/tablecie: PIN, odcisk palca, wzór, rozpoznawanie twarzy.
Połączenia z dozorcą	Tak
Rejestr połączeń	Tak (odebrane połączenia oznaczone kolorem zielonym; nieodebrane połączenia oznaczone kolorem czerwonym)
Ustawienia	Nazwa i zdjęcie domu; tryb „Nie przeszkadzać”; zmiana hasła; wybór dźwięku dzwonka i trybu wibracji.
Rejestracja zdjęć i obrazu wideo	Nie z poziomu aplikacji. Tylko automatycznie z monitora.
Dostępne języki	16 (hiszpański, angielski, francuski, niemiecki, portugalski, fiński, czeski, polski, holenderski, norweski, grecki, duński, szwedzki, hebrajski, rosyjski, arabski)