

# PSU-3.5A

## Uniwersalny zasilacz do kamer 12Vdc/3.5A

### Opis

---

PSU3.5A to zasilany w energię zasilacz 12V 3,5 A, który nadaje się do użytku ze wszystkimi kamerami TruVision i UltraView.

Urządzenie ma uniwersalny zakres napięcia wejściowego od 100 do 240 V prądu przemiennego i obejmuje elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz wskaźnik stanu sieci. Ma także tryb przełączania o wysokiej wydajności, co oznacza niższe temperatury robocze i niższe koszty eksploatacji.

Urządzenie zostało zaprojektowane specjalnie do zastosowań w CCTV, co oznacza, że zapewnia wysoką niezawodność i wydajność przy niskich kosztach konserwacji i eksploatacji.



# PSU-3.5A

## Uniwersalny zasilacz do kamer 12Vdc/3.5A

### Technical specifications

---

#### Ogólne

Długość przewodu zasilającego	Approx. 1200 mm
Długość przewodu wyjściowego	Approx. 1500 mm
Wyroby zgodne	TruVision Monitors

#### Wyjście

Power output voltage	12 VDC
----------------------	--------

#### Elektryczne

Wejście sieci AC	100 to 240 VAC @ 50 Hz
Typ wtyczki zasilania	UE, UK

#### Fizyczne

Wymiary	112 x 54 x 32mm
Masa netto	280 g
Kolor	Czarny
Form factor	Zewnętrzny adapter

#### Środowiskowe

Temperatura pracy	-10 to 40°C
Wilgotność względna	95 %
Środowisko	Pomieszczeniowy



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 3 August 2022 - 14:11